



TABELA 1

TENSÃO NOMINAL (kV)	CORRENTE NOMINAL (A)	DIMENSÕES (L)	CÓDIGO
15.0	300	285±2	4632785
27.0		375±2	4655188

- NOTAS: 1 – MATERIAL: A LÂMINA DEVE SER DE COBRE ELETROLÍTICO COM TERMINAIS EM LIGA DE COBRE COM TEOR DE ZINCO NÃO SUPERIOR A 6%;
- 2 – IDENTIFICAÇÃO: A LÂMINA DEVE TER ESTAMPADA EM SUA SUPERFÍCIE DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL: – NOME OU MARCA DO FABRICANTE;
- TENSÃO MÁXIMA DO EQUIPAMENTO EM kV;
 - DATA DE FABRICAÇÃO MÊS/ANO;
 - CORRENTE NOMINAL EM AMPÈRE;
- 3 – A LÂMINA DESLIGADORA DEVE SER PARA CHAVES FUSÍVEIS DO TIPO “C”;
- 4 – O CONTATO SUPERIOR DA LÂMINA DEVE SER PROVIDO DE OLHAL PARA OPERAÇÃO COM VARA DE MANOBRA. O CONTATO INFERIOR DEVE SER PROVIDO DE DISPOSITIVO ADEQUADO À ADAPTAÇÃO DE VARA DE MANOBRA PARA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA LÂMINA DESLIGADORA;
- 5 – ENSAIOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME NBR-7282;
- 6 – DIMENSÕES EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE ESPECIFICADO.

ESPECIFICAR: LÂMINA DESLIGADORA PARA CHAVE FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO (A) TENSÃO NOMINAL, CONFORME DESENHO 198.06.0 (A) INDICAR TENSÃO NOMINAL DA LÂMINA

LÂMINA DESLIGADORA
PARA CHAVE FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO

PM-C



Edição	20	10	11	Verificação	20	10	11
JORGE LUÍS				RÔMULO SALES			
Desenho Substituído				Aprovação	24	10	11
				ROBERTO GENTIL			

Desenho N°
198.06.0

Objeto da Revisão
PADRONIZAÇÃO DE MATERIAL

Folha 1/1