

GUIA RÁPIDO PARA MONTAGEM DO PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO

Instalação da Caixa

Colocar a caixa de medição **1** do lado de fora do imóvel, no limite da via pública.

A parte superior da caixa de medição deve ficar a uma distância de 160cm a 170cm em relação ao piso.

! A caixa de medição não pode ficar embutida na parede.

Instalação do Poste

Chumbar o poste **2** na parede, engastando 90cm para poste de 500cm ou 100cm para poste de 700cm.

Instalação de Eletroduto de Entrada

Instalar o eletroduto de entrada **3** com curva de aço de 135° em aço galvanizado;

! O eletroduto de entrada não deve ser embutido na parede.

! O eletroduto de entrada deve entrar pela lateral esquerda ou parte superior esquerda da caixa de medição. (Conforme visto na figura).

A Enel Goiás fornecerá o cabo concêntrico de entrada **4**, que é o ramal de ligação vindo da rede elétrica externa. A distância máxima entre o poste da Enel Goiás e o poste do cliente deve ser de 30m.

Instalação da Saída

As instalações internas no seu imóvel devem ir até a caixa de medição da Enel Goiás.


! O eletroduto de saída **6** deve sair pela lateral direita, parte superior direita ou parte inferior direita da caixa de medição. (Conforme visto na Figura).

Instalação do Disjuntor de Proteção

Fixar o disjuntor de proteção **5** de acordo com a carga instalada. A corrente elétrica máxima desse disjuntor é de 60 amperes.

Aterramento

Utilizar a passagem do aterramento embutida no poste **7**. O aterramento deverá ir da caixa de medição até a haste de que será aterrada. Depois, fincar a haste de aterramento **8** de cobre ou aço zincado e instalar fio ou cabo (de 10mm² ou 16mm²) do parafuso da haste até o interior da caixa de medição, deixando 20cm de sobra dentro da caixa para conectar o mesmo ao cabo neutro de saída.



Nota: Todas as dimensões da figura acima estão em centímetros.

Legenda:

1 Caixa de Medição

2 Poste

3 Eletroduto de Entrada de uma polegada (1") em aço galvanizado

4 Ramal de ligação fornecido pela

Enel Goiás

5 Disjuntor de Proteção

6 Eletroduto de Saída

7 Passagem do aterramento pelo poste

8 Haste de terra